

Russound R235LS Wzmacniacz Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 699 zł

Gwarancja: Producenta 1 rok

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Dostępne kolory: Czarny

R235LS jest 2 kanałowym wzmacniaczem z automatycznym przełączaniem, który charakteryzuje się nisko-profilową, niewielkich rozmiarów obudową.

Typowym zastosowaniem dla tego wzmacniacza jest lokalne przełączanie źródła, R235LS umożliwia aby sygnał źródłowy (np. z komputera lub telewizora w sypialni) automatycznie stał się nadrzędny nad normalnym programem audio w określonej strefie nagłośnienia.

Gdy lokalne źródło zostaje włączone, wzmacniacz przełącza głośniki w pomieszczeniu do swojego wyjścia.

R235LS posiada funkcję automatycznego rozpoznawania sygnału wejściowego jak również wejście wyzwalacza (trigera), które mogą być wykorzystywane w wielu różnorodnych aplikacjach. R235LS ma moc 35W na kanał przy 8 ohm i 50W na kanał przy 4 ohm. Jeżeli przełącznik trybu strefy jest ustawiony w pozycji Bridge Mono (zmostkowany), obydwa kanały w strefie są połączone w jeden kanał mono o mocy 100W przy impedancji kolumn 8 ohm. Każdy kanał wyjściowy wzmacniacza posiada układ zabezpieczenia, który gwarantuje trwałość urządzenia.

Dane techniczne:

Moc ciągła stereo:

35 W na kanał przy 8 ohm

40 W na kanał przy 4 ohm

Moc mono w trybie zmostkowanym:

100 W przy 8 ohm

Zniekształcenia:

<0.05% THD+N od 20 Hz do 20 kHz

Stosunek sygnał-szum:

>100 dB A-ważone

Pasma przenoszenia:

20 Hz do 20 kHz +/-0.3 dB

Czułość wejścia:

70 mV dla 1 W przy 8 ohms

420 mV dla 35 W przy 8 ohms

Impedancja wejścia liniowego:

47 kilohm

Podbicie zasilania:

32 dB

Czas opóźnienia:
5 sekund do 5 minut

Wyzwalacz (trigger) wejścia:
12 VDC 10 kilohm

Wyzwalacz (trigger) wyjścia:
12 VDC 100 mA max.

Zasilanie:
230 VAC 50 Hz 0.6 A

Wymiary:
22 szer x 6 wys x 25.4 głęb cm

Waga:
3.8 kg