

# iFi Audio Zen Can Signature Wzmacniacz Słuchawkowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 399 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

## NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

### OPIS PRODUKTU

## Wzmacniacz Słuchawkowy iFi Audio Zen Can Signature

**Topowy wzmacniacz słuchawkowy z serii ZEN.**

Informacje dostępne wkrótce!

### Dane techniczne:

- napięcie wejściowe:
  - 5V/2,5A
- maks. wyjście:
  - Zrównoważone: >15.1V/385 mW (@ 600 Ohm), >11.0V/1890 mW (@ 64 Ohm), >6.2V/1200 mW (@ 32 Ohm), Single-Ended: >7,6V/98mW (@ 600 Ohm), >7,4V/870 mW (@ 64 Ohm), >7,2V/1600 mW (@ 32 Ohm)
- THD+N:
  - <0,006% (@ 360 mW/2,4V 16 Ohm), <0,005% (@ 100 mW/1,27V 16 Ohm)
- SNR:
  - Balanced: >121dBA (@ 15.2V), Single-Ended: >120dBA (@ 7.6V )
- maks.
  - wyjście: Zrównoważone: 7,4V RMS, RCA: 3,8V RMS, 3,5mm: 1,92V RMS
- wzmacnienie:
  - 0dB, 6dB, 12dB i 18dB
- charakterystyka częstotliwościowa:
  - 10Hz - 200kHz (-3dB)
- pobór mocy:
  - No Signal ~5W, Max Signal ~12W

### Sekcja liniowa:

- wyjścia:
  - Zbalansowane: 6.7V max (zmiennie), Niezrównoważone: 3.5V max (zmiennie)
- impedancja wyjściowa:

- Zrównoważone: <200Ω, Niezbalansowane: <100Ω
- SNR:
  - Zbalansowane: <110dB(A) @ 0dBFS, Niezbalansowany: <110dB(A) @ 0dBFS
- THD+N:
  - Zbalansowane: <0,007% @ 0dBFS, Niezbalansowane: <0,015% @ 0dBFS

## **Sekcja słuchawkowa:**

- wyjścia:
  - Zbalansowane: 6.7V max. @ 600Ω, niezbalansowane: 3.5V max. @ 600Ω
- moc wyjściowa:
  - Zbalansowane: >1000mW @ 32Ω; >74mW @ 600Ω, Niezbalansowane: >320mW @ 32Ω; >40mW @ 300Ω
- impedancja wyjściowa:
  - Zrównoważona: <1Ω, Niezbalansowana: <1Ω
- SNR:
  - Zbalansowane: <116dB(A) @ 0dBFS, Niezbalansowane: <115dB(A) @ 0dBFS
- THD+N:
  - <0.005% (1V @ 16Ω)
- wymiary produktu:
  - 158 x 117 x 35 mm
- waga netto:
  - 0,55 kg
- ilość minimalna:
  - 1 szt.